

PLANTA ELÉCTRICA

ADVANCE



VOLTÍMETRO

Análogo

GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	6,0 Kva - 6,0 Kw
Salida máxima	6,6 Kva - 6,6 Kw
Modo de regulación	AVR

SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Bifásica
Voltaje	120 - 240V
Salida de corriente	25 Amp

MOTOR

Marca	---	
Modelo	RD192FGET	
Capacidad del tanque	15 L	
Velocidad de rotación	3600 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Aire	
Sistema de arranque	Eléctrico	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	1,8l

DIMENSIONES

Alto	74 cm
Largo	96 cm
Ancho	53 cm
Peso	165 Kg

ACCESORIOS

- Batería y cables.
- Clavijas de conexión.
- Kit de herramientas básico.
- Kit de ruedas.
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

NO INCLUYE

- Cargador de batería.
- Mano de obra, instalación y puesta en servicio.
- Conexiones de sistema de escape.
- Entrega en el sitio.

Equipo diseñado para trabajo exclusivo de emergencia.
- No para trabajo continuo -

Comunicación a través de puerto RS232. - Garantía: Garantía 500 horas de uso y/o 12 meses, lo primero que ocurra.
Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar. - Las fotografías son ilustrativas.

RDE8500T